

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Siłowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



NOWOŚĆ!

autorski system zmiennokodowy IRS

- częstotliwość 868MHz
- modulacja FSK
- niestandardowe rozwiązania zabezpieczające przed podrabianiem
- inteligentna adaptacja do radiowych warunków pracy nadajnika i odbiornika

dostępny w wersjach:

dtm
868 MHz



**PAMIĘĆ
NA 200
PILOTÓW**

**ELEMENT
SYSTEMU
DTM868MHz**



MICRO 868

- obudowa bryzgoszczelna z anteną zewnętrzną
- dwa odseparowane kanały
- zaawansowane możliwości i bardzo proste programowanie dzięki sygnalizacyjnym diodom LED

Podstawowe zastosowanie to sterowanie automatyką bramową i urządzeniami elektrycznymi takimi jak: oświetlenie, pompy, wentylacja oraz innymi w zależności od pomysłu i potrzeb.





MICRO 868

dwukanałowy odbiornik radiowy MICRO 868

Parametry podstawowe

zasilanie:	24VAC lub DC
maksymalny pobór prądu:	65mA
pojemność pamięci:	200 pilotów, każdy o indywidualnym numerze w pamięci
temperatura pracy (min./max.):	-20°C / +55°C
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.):	80 (plus 40 uchwyty obudowy) x 70 x 30 mm
gabaryty zewnętrzne płytki odbiornika (szer. x głęb. x wys.):	62 x 50 x 19 mm
sposób montażu:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa
waga:	42g

Elementy wykonawcze

wyjścia przełącznikowe (typ / ilość / maksymalne obciążenie):	NO lub NC / 2 / 1A 24VAC lub DC
tryby pracy wyjść:	monostabilny, bistabilny lub chwilowy
regulacja czasu podtrzymania wyjścia w trybie monostabilnym:	0,5 sek., od 1 do 127 sek. z rozdzielczością 1 sek., oraz od 1 min. do 127 min. z rozdzielczością 1 min.

Parametry radiowe

moduł radiowy:	nowoczesny, cyfrowy, superheterodynowy z inteligentną adaptacją do zewnętrznych warunków radiowych, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i optymalną czułość
zabezpieczenie transmisji:	104-bit IRS
rodzaj modulacji / częstotliwość:	FSK / 868MHz
impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
antena:	antena prętowa, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

Pozostałe parametry

komórka pamięci:	zawiera zaszyfrowane dane na temat każdego pilota i jego konfiguracji
pamięć konfiguracji urządzenia:	zewnętrzna
ochrona przed krytycznymi zdarzeniami:	Watch Dog, Brown Out Detect, Power On Reset

Funkcjonalność

interfejs użytkownika:	sprzętowy interfejs na pięciu diodach i dwóch przyciskach, obsługujących proste menu
konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego z dwóch kanałów odbiornika do dowolnego przycisku
możliwość kasowania całej pamięci:	tak
możliwość kasowania pojedynczego pilota:	tak, konieczność posiadania usuwanego pilota
możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	tak (funkcja zdalnego dopisywania pilota)
zablokowanie funkcji zdalnego dopisywania:	tak
funkcja pokazywania liczby wpisanych pilotów:	tak
eksport / import danych:	tak, złącze do przenoszenia danych pomiędzy odbiornikami

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Siłowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

